

# AKG CK 91

Elektret-Mikrofonkapsel aus der Blue Line-Serie

## Technische Daten

Arbeitsweise	Druckgradientenempfänger
Richtcharakteristik	Niere
Frequenzbereich	20 Hz bis 20 kHz
Empfindlichkeit	10 mV/Pa
Impedanz	≤ 200 Ω
Energieversorgung	über Speiseteil SE 300 B mit 9 V bis 48 V Phantomspeisung
Anschluss	Kapsel mit Bajonettverschluss, SE 300 B über XLR- Stecker 3polig male (symmetrisch)
Abmessungen	Ø 19 mm x 147 mm mit SE 300 B
Gewicht	115 g mit SE 300 B
Einsatzgebiet	universal
Herkunftsland	Österreich

## Bemerkungen

Die Kombination von Kapsel CK 91 und Speiseteil SE 300 B wird als Komplettsystem C 391 B bezeichnet. Mit dem Speiseteil SE 300 B lassen sich noch mehrere andere Kapseln betreiben. Laut AKG besitzen die Mikrofone der Blue Line-Serie Studioqualität.

Am Speiseteil können eine Tiefenabsenkung und eine Vorabschwächung um 10 dB eingeschaltet werden.