ANCHOR Audio LM-618

Elektret-Schwanenhalsmikrofon

Technische Daten

Arbeitsweise	Druckgradientenempfänger
Richtcharakteristik	Niere
Frequenzbereich	80 Hz bis 18 kHz
Empfindlichkeit	-72 dB
Impedanz	600 Ω
Energieversorgung	9 V bis 52 V Phantomspeisung
Anschluss	XLR-Stecker 3polig male (symmetrisch)
Abmessungen	Ø 13 mm (ohne Stecker) x 550 mm
Gewicht	180 g
Einsatzgebiet	Rednerpulte
Herkunftsland	USA

Bemerkungen

Die Firma ANCHOR Audio hat ihren Sitz in Kalifornien (USA). Hergestellt wurde das Mikrofon aber vermutlich in Asien.