

Audio Technica ATM 31

Elektret-Mikrofon im Metallgehäuse mit Ein-/Aus-Schalter

Technische Daten

Arbeitsweise	Druckgradientenempfänger
Richtcharakteristik	Niere
Frequenzbereich	60 Hz bis 20 kHz
Empfindlichkeit	-55 dBm
Impedanz	600 Ω
Energieversorgung	AA-Batterie 1,5 V
Anschluss	XLR-Stecker 3polig male (symmetrisch)
Abmessungen	\varnothing 51 mm x 204 mm
Gewicht	185 g
Einsatzgebiet	Gesang
Herkunftsland	Japan

Bemerkungen

Das ATM 31 ist (bis auf die Farbgebung) baugleich mit den Mikrofonen AT 813 und AT 831 a.

Dass vorliegende Datenblatt für das ATM 31 wurde 1981 gedruckt.