

Ronette F 310 Z

Kristall-Mikrofon im Metallgehäuse mit Schwanenhals

Technische Daten

Arbeitsweise	Druckempfänger
Richtcharakteristik	Kugel
Frequenzbereich	30 Hz bis 12 kHz
Empfindlichkeit	2,5 mV/ μ bar
Impedanz	hochohmig
Energieversorgung	-
Anschluss	Schraubverbinder Amphenol MC1M (unsymmetrisch)
Abmessungen	Mikrofonkopf \varnothing 62 mm, Länge mit Schwanenhals 365 mm
Gewicht	690 g
Einsatzgebiet	universal
Herkunftsland	Holland

Bemerkungen

Das Stativ-Anschlussstück ist auf der Unterseite mit einem Innengewinde 5/8"-27G ausgestattet.

Das F 310 Z besitzt den gleichen Mikrofonkopf wie das bekanntere G 310, bei dem aber das Stativ-Anschlussstück mittels eines Kippgelenkes direkt am Kopf befestigt ist.

Ronette war ein Handelsname der Firma Piézo Electrische Industrie in Amsterdam (Holland), die ab 1946 Kristall-Mikrofone und -Tonabnehmer produzierte. Die technischen Informationen über das F 310 Z wurden einem Katalog des Versandhauses RIM aus dem Jahr 1952 entnommen.

Der Preis des F 310 Z in der verchromten Ausführung wird in diesem Katalog mit 87,50 DM angegeben. Es war damit fast so teuer wie das Ronette S 742 (siehe Ronette S 742), welches 92,50 DM kostete. Der Preis des G 310 lag dagegen nur bei 49,50 DM.