

Sennheiser ME 64

Elektret-Mikrofonkopf mit Nierencharakteristik für Modulsystem

Technische Daten

Arbeitsweise	Druckgradientenempfänger
Richtcharakteristik	Niere
Frequenzbereich	40 Hz bis 20 kHz
Empfindlichkeit	31 mV/Pa
Impedanz	200 Ω
Energieversorgung	12 V bis 48 V Phantomspeisung
Anschluss	XLR-Stecker 3polig male (symmetrisch)
Abmessungen	\varnothing 22,5 mm x 158 mm
Gewicht	70 g
Einsatzgebiet	universal
Herkunftsland	Deutschland

Bemerkungen

Die o. g. Werte für Abmessungen und Gewicht gelten ohne Speiseadapter.

Die Fotos zeigen das ME 64 mit dem Speiseadapter K 6 P. Die o. g. Daten gelten in Verbindung mit diesem Modul. Es ist ausgestattet mit einem Ein-/Aus-Schalter und einem Schalter für eine Tiefenabsenkung (zweites Foto).

Vorhanden ist außerdem ein Speiseadapter K 6, der mit Phantomspeisung oder einer AA-Batterie 1,5 V betrieben werden kann (siehe Sennheiser ME 65).

Die vorliegende Bedienungsanleitung wurde 2004 gedruckt.

In der Preisliste vom 01. April 2017 hatte das ME 64 eine unverbindliche Preisempfehlung von 189,21 €, das K 6 P eine Preisempfehlung von 201,11 €, zusammen also 390,32 €.

Die ME 60-Serie bestand aus den Speiseadaptern K 6 und K 6 P sowie den Mikrofon-köpfen ME 62 (Kugel), ME 64 (Niere), ME 65 (Superniere), ME 66 (Superniere/Keule) und ME 67 (Keule). Heute (2025) wird das gesamte Modulsystem nicht mehr hergestellt.